



## ARK16000Q 11kVA

Hayat Hiç Durmasın...



### JENERATÖR

Tipi	Kabinli
Faz Sayısı	Tek
Frekans (Hz)	50
Anma Gerilimi (V)	230
Anma Gücü (kVA / kW)	10
Maksimum Gücü (kVA / kW)	11
Güç Faktörü	COS $\phi$ = 1
Anma Akımı (A)	43.5
Gerilim Bozunum Oranı	$\leq 10\%$
Ortam Sıcaklığı	$\leq -10 / \leq 40^{\circ}\text{C}$
Yalıtım Sınıfı	F
DC Gerilimi (V)	12
DC Akımı (A)	8.3
Kutup Sayısı	2
İkaz Sistemi	Kendinden ikazlı, AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), Fırçalı
Boyutlar: B x E x Y (mm)	1250 x 650 x 890
Net Ağırlık (kg)	320

### MOTOR

Model	ARK292F
Tip	Dikey - Hava Soğutmalı - 4 zamanlı, iki silindir
Motor Gücü (hp)	19
Motor Devri (rpm)	3000
Silindir Çapı x Piston Yolu (mm)	92 x 75
Silindir Hacmi (ml)	997
Sıkıştırma Oranı	19:1
Yakıt Tipi	Standart Dizel
Yakıt Tank Kapasitesi (L)	26
Yakıt Tüketimi (l/h)	$\leq 4,1$
Sürekli Çalışma Saati	8
Yağ Kalitesi	SAE10W30 (CF sınıf ve üzeri)
Yağ Kapasitesi (L)	2.75
Yağlama Tipi	Karma tazyikli ve çarpmalı
Çalıştırma Sistemi	Elektrik marşlı
Gürültü Seviyesi (1m)dB(A)	80
Gürültü Seviyesi (7m)dB(A)	75

### ÖZELLİKLER (√:standart, O:opsiyonel)

Yakıt Seviye Göstergesi	√
Motor Çalıştırma Anahtarı	√
Dijital Multimetre	√
HGM501 Otomatik Kontrol Cihazı	√
AC Devre Kesici - Şalter	√
Priz (2x16A+ terminal çıkış)	√
İkaz Lambası	√
Teker & Tutma Kolu	√
Akü - 22Ah (Elektrikli marş için)	√
Çalışma Saati	√
12V DC Çıkış (100W)	√
DC Devre Kesici - Şalter	√
Uzak Çalıştırma Kiti(80m.ye kadar kablosuz kumanda ile çalıştırma)	O
Acil Durdurma Butonu	√
Otomatik Transfer	√
CE Sertifika	√