



## ARK4000XE 3kVA

Hayat Hiç Durmasın...



### JENERATÖR

Tipi	Açık
Faz Sayısı	Tek
Frekans (Hz)	50
Anma Gerilimi (V)	230
Anma Gücü (kVA / kW)	2.8
Maksimum Gücü (kVA / kW)	3,0
Güç Faktörü	COS $\phi$ = 1
Anma Akımı (A)	12.2
Gerilim Bozunum Oranı	$\leq 10\%$
Ortam Sıcaklığı	$\leq -10 / \leq 40^{\circ}\text{C}$
Yalıtım Sınıfı	F
DC Gerilimi (V)	12
DC Akımı (A)	8.3
Kutup Sayısı	2
İkaz Sistemi	Kendinden ikazlı, AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), Firçalı
Boyutlar: B x E x Y (mm)	640 x 460 x 540
Net Ağırlık (kg)	72

### MOTOR

Model	ARK178F
Tip	Dikey Tip - Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı, tek silindir
Motor Gücü (hp)	5
Motor Devri (rpm)	3000
Silindir Çapı x Piston Yolu (mm)	78 x 625
Silindir Hacmi (ml)	296
Sıkıştırma Oranı	20:1
Yakıt Tipi	Standart Dizel
Yakıt Tank Kapasitesi (L)	12,5
Yakıt Tüketimi (l/h)	$\leq 0,67$
Sürekli Çalışma Saati	10
Yağ Kalitesi	SAE10W30 (CD sınıf ve üzeri)
Yağlama Tipi	Karma tazyikli ve çarpmalı
Çalıştırma Sistemi	Elektrik marşlı

### ÖZELLİKLER (V:standart, O:opsiyonel)

Yakıt Seviye Göstergesi	√
Motor Çalıştırma Anahtarı	√
Dijital Multimetre	√
AC Devre Kesici - Şalter	√
Priz (2x16A)	√
İkaz Lambası	√
Teker & Tutma Kolu	√
Akü - 22Ah (Elektrikli marş için)	√
Çalışma Saati	√
12V DC Çıkış (100W)	√
DC Devre Kesici - Şalter	√
Uzak Çalıştırma Kiti(80m.ye kadar kablosuz kumanda ile çalıştırma)	O
CE Sertifika	√